

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机 —— DOOV S728 简爱手机。

朵唯女性手机秉承“爱让女人更美丽”的品牌主张，给您带来更贴心的女性关爱。“爱美尚家、朵唯电子报”免费提供潮流资讯，“朵易操作系统”更贴合您的使用习惯，“一键求助设计”安全功能人性化考虑。

朵唯女性手机力求精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑惑或建议，都可以拨打朵唯客服热线 4007003456，再次感谢您对朵唯的支持！

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验，请详细阅读后面内容。

说明：

◎欢迎您使用朵唯女性手机！注册朵唯手机的电子保卡系统，将会为您提供完善的售后服务。电子保卡注册会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商）。

朵唯客服热线400-700-3456 网址<http://www.doov.com.cn/>

◎本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力，产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会作更新，请广大消费者购买时注意。本公司在法律允许范围内保留对最终产品性能及外观的调整说明。

◎因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入，请以实物为准。

(1) 右击“我的电脑”，选择“管理”，进入后选择“存储”
->“磁盘管理”；

(2) 在存储卡所在磁盘上点击右键，选择“格式化”；

(3) 在“分配单元大小”中选择“默认”，确认。

格式化完成后，您需要手动创建我的音乐、我的视频、我的声音、我的电子书等其它文件夹。



注意：在格式化前请先拷出存储卡中的爱美尚家和其它重要文件夹，待格式化完成后再重新放入存储卡，如误操作会导致某部分功能无法正常使用。

3.5 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，请用存储卡中提供的驱动程序正确安装。

驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

1. 手机处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB设定”的接口；

2. 选择“网络摄像头”，界面显示摄像头图片； 3. 通过MSN或QQ等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下USB线，请勿直接拔下。

3.6 待机特色功能——爱美尚家

爱美尚家专为女性量身打造的多功能资讯站，内置于朵唯手机，相当于随身时尚词典，实用又方便。使用此功能，可了解女性资讯。在待机模式下，按[OK键]进入对应的女性功能主项：

“爱”、“美”、“尚”、“家”。

6 菜单指南

6.1 休闲娱乐

* 游戏

使用此功能，可进行游戏的相关服务。

★3D解谜俄罗斯

游戏界面按[左软键]或[中间键]进入菜单，按[右软键]使用道具，使用方向键旋转方块或使方块



* 朵唯游戏城

为您提供丰富的手机网络游戏。进入“朵唯游戏城”可以任意选择心仪的游戏下载使用，尽情享受网络游戏带给您的乐趣。具体资费可以查看“帮助说明”的“资费说明”。具体使用可以参照“操作说明”进行。

* 电子书

此功能可以查看小说、报刊等文本文件，实现手机阅读文本文件的功能；可查看存储卡中后缀为.txt的文件，并可对文件进行字体格式、滚屏、自动滚屏、滚屏速度、全屏、编码和对齐方式的相关操作。

* 在线书城

使用此功能，可阅读电子书。

书城分类：分为“新书推荐”“书城分类”“专题推荐”三个栏目，通过[方向键]选定图书，然后打开对应的图书列表。程序如果已经有了缓存，在进入这个页面时不需要访问网络，如果没有缓存，会请求网络，并在菜单栏的中间部位显示网络请求状况，同时右键菜单变为取消，选取可以取消网络访问。

空间。

b.存储位置：设置新增号码的存储位置，选择默认状态是至SIM卡或是至手机。

c.我的名片：编辑、发送我的名片。

d.名片设置：您可以选择名片的版本2.1版或3.0版。

6.7 移动QQ

登录手机QQ软件及QQ浏览器进行相关服务。

6.8 文件管理

本机提供一定空间供用户使用，还支持存储卡（容量可选）。您可以使用该功能方便的管理存储于手机和存储卡上的各种类型的目录和文件。选择“手机”或“存储卡”，按[左软键]进入“选项”，提供以下操作：

△打开

使用该功能进入存储器根目录，根目录中会列出系统缺省文件夹、建立资料夹和用户文件（首次开机或用户未更改目录时，根目录只有系统缺省文件夹）。

1.指定项目为资料夹，按[左软键]进入“选项”，可进行如下操作：

a.打开：打开指定的资料夹。

b.新建文件夹：在指定的资料夹中建立一个新资料夹。

c.重命名：对指定的文件夹做更名操作。

d.删除：删除指定的文件夹。

e.分类：对存储器上的文件做排序操作，以排序后的方式显示；可选方式为按文件名、按类型、按时间、按大小和无。

2.指定项目为文件，按[左软键]进入“选项”，针对不同类型

c. 信息：可查看当前软件程序的名称、大小、版本等信息。

d. 网络账户：可设定账户模式和Java网络。

* Java设置

进入Java设置界面，可以对Java的音效、背光、振动、网络和执行内存大小进行设置。

6.10手机设置

* 灯效设置

1.灯光编辑器

您可以自己编辑外屏灯光效果。

2.外屏灯光

您可以分别对开机、关机、来电、收到消息、开盖、合盖、音乐播放、设置灯光效果。

3.恢复默认

您可以对外屏灯效设置恢复默认。

* 情景模式

* 标准

1.开启

激活此模式。

2.个人设置

a.铃声设置：包括来电、闹钟、开机、关机、开盖、合盖、信息提示音、按键音，用户可选择手机中预置的铃声，也可选择用户自定义的铃声。

b.喇叭音量：包括铃声音量和按键音的设置。

c.响铃方式：

仅响铃：来电时只响铃。

仅振动：来电时只振动。

振动+响铃：来电时既响铃及振动。

振动后响铃：来电时先振动后响铃。

d. 铃声类型：

一声：来电时铃声只响一次。

连续：来电时铃声不断重复播放。

渐强：来电时铃声不断重复播放且音量逐渐变大。

e. 提示音：

警告：操作需要警告给出提示音。

错误：操作错误给出提示音。

网络连接音：开机搜寻网络成功后给出提示音。

f. 应答模式：

开盖应答：选择是否开盖接听来电。

任意键：选择后任意键接听来电。

* 静音

静音模式不可更改铃声设置、喇叭音量、响铃方式、铃声类型，具体操作请参阅“标准”。

* 会议

具体操作请参阅“标准”。

* 户外

具体操作请参阅“标准”。

* 室内

具体操作请参阅“标准”。

* 省电

1. 开启

开启或关闭省电模式。

2. 个人设置

个人设置具体操作请参阅“标准”。



注：待机界面长按[0键]进入省电模式。

* 耳机

插入耳机自动进入耳机模式，此模式无启动选项，具体操作请参阅“标准”。若您选取耳机模式中应答模式功能提供的自动选项，来电时，将自动接听。

* 蓝牙

连接蓝牙耳机后，来电时可用蓝牙耳机接听。具体操作请参阅“标准”。

* 显示设置

* 墙纸

系统提供多幅默认墙纸供用户选择，用户可自定义墙纸。

* 屏幕保护

可进行打开或关闭屏幕保护，并可选择系统屏幕保护或用户自定义。

* 主题选择

可对主题进行设置，选择“关闭”将关闭所选择的主题。

* 开机动画

可选择系统或用户自定义开机动画。

* 关机动画

可选择系统或用户自定义关机动画。

* 开机问候

设置开机问候语状态为打开/关闭，并可自行编辑开机问候语。

* 屏幕亮度

调节背光亮度及背光时间。

* 字体设置

可使用该功能变换字体。